

Phonak Paradise

Описание моделей



Audéo P-312
Audéo P-312 Trial
P90/P70/P50/P30

Audéo P-13T
Audéo P-13T Trial
P90/P70/P50/P30

Naída P-PR
Naída P-PR Trial
P90/P70/P50/P30

Naída P-UP
Naída P-UP Trial
P90/P70/P50/P30

Батарея		312	13	встроенная перезаряжаемая		675
Многофункциональная кнопка		•	•	•		•
Телефонная катушка			•			•
Bluetooth®		•	•	•		•
Нанопокрывание		•	•	•		•
Индекс пыле- и водозащищённости		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹		IP68 ¹
Размеры	Д x Ш x Г	26.8 x 11.2 x 7.1 мм (1.05 x 0.44 x 0.28")	29.0 x 11.9 x 8.1 мм (1.13 x 0.47 x 0.32")	36.7 x 16.4 x 8.5 мм (1.44 x 0.64 x 0.33")		42.6 x 18.8 x 8.6 мм (1.68 x 0.74 x 0.34")
	Вес	1.1 г	1.4 г	3.68 г		4.60 г
Время зарядки ²	от 0% до 100%			3 ч		
	от 0% до 80%			1.5 ч		
	30 мин. настройки			10 мин.		

Ресивер S

				SlimTube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680
ВУЗД90 (дБ УЗД)	куплер 2 куб.см	111	111	129	130	141	134
Макс. усиление (дБ)	куплер 2 куб.см	47	47	69	68	84	78
Диапазон частот (Гц)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >7100	<100 - >5700	<100 - >4700	<100 - >4700
Рабочий ток (мА)		1.4	1.4			3.3	2.8

Ресивер M

ВУЗД90 (дБ УЗД)	куплер 2 куб.см	114	114
Макс. усиление (дБ)	куплер 2 куб.см	51	51
Диапазон частот (Гц)		<100 - >8000	<100 - >8000
Рабочий ток (мА)		1.4	1.4

Ресивер P

ВУЗД90 (дБ УЗД)	куплер 2 куб.см	122	122
Макс. усиление (дБ)	куплер 2 куб.см	59	59
Диапазон частот (Гц)		<100 - 6300	<100 - 6300
Рабочий ток (мА)		1.5	1.5

Ресивер UP

ВУЗД90 (дБ УЗД)	куплер 2 куб.см	132	132
Макс. усиление (дБ)	куплер 2 куб.см	71	71
Диапазон частот (Гц)		<100 - 6100	<100 - 6100
Рабочий ток (мА)		1.4	1.4

1 Слуховым аппаратам присвоен индекс IP68, что означает водо- и пылезащищённость. То есть слуховой аппарат должен сохранить функциональность после погружения в воду на глубину 1 м в течение 60 минут или после пребывания в пылевой камере в течение 8 часов, согласно международному стандарту IEC60529 (ГОСТ 14254-2015). После вскрытия колпаса следов пыли не обнаружено.

2 Реальное время зарядки зависит от остатка заряда в аккумуляторе, но не превышает 3 часов.

Настройка

	Audéo P-312 Audéo P-312 Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-13T Audéo P-13T Trial P90/P70/P50/P30	Naída P-PR Naída P-PR Trial P90/P70/P50/P30	Naída P-UP Naída P-UP Trial P90/P70/P50/P30
Phonak Target	7.1 или новее	7.1 или новее	7.1 или новее	7.1 или новее
Noahlink Wireless	•	•	•	•
NOAHLink		•		•
HI-PRO, HI-PRO2		•		•

Phonak Paradise

Уровни функциональности


	Премиум P90	Бизнес P70	Стандарт P50	Эконом P30	Функции	Премиум P90	Бизнес P70	Стандарт P50	Эконом P30
AutoSense OS 4.0	Премиум	Бизнес	Стандарт	Эконом	UltraZoom	•	•	•	•
Комфорт в эхе	•				Динамическое шумоподавление	•			
Речь в автомобиле	•				Усилитель речи	•			
Речь в громком шуме	•				EchoBlock	•			
Музыка	•	•			Управление касанием*				
Комфорт в шуме	•	•	•		- Siri/Google ассистент	•	•		
Речь в шуме	•	•	•	•	- Пауза/возобновление стриминга	•	•		
Тихая ситуация	•	•	•	•	- Принять/завершить звонок	•	•		
Медиа-речь + микрофон	•	•	•	•	StereoZoom	•	•		
Медиа-музыка + микрофон	•	•	•	•	WindBlock	•	•		
Дополнительные программы					SoundRelax	•	•		
Максимум доп. программ	4	4	4	4	Датчик движения*	•	•	•	
Комфорт в эхе	•				DuoPhone	•	•	•	
Речь в громком шуме	•	•			Real Ear Sound	•	•	•	
Речь на 360°	•	•			Roger + направленность	•	•	•	
Речь в шуме	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Тихая ситуация	•	•	•	•	WhistleBlock	•	•	•	•
Комфорт в шуме	•	•	•	•	NoiseBlock	•	•	•	•
Музыка	•	•	•	•	RogerDirect	•	•	•	•
Акустический телефон	•	•	•	•	Настройка по пользовательским предпочтениям	•		•	•
Собственная программа	•	•	•	•	QuickSync	•	•	•	•
Стриминговые программы					Акустически оптимизированный вент	•	•	•	•
RogerDirect + микрофон	•	•	•	•	Баланс тиннитуса	•	•	•	•
PartnerMic + микрофон	•	•	•	•	auto Acclimatization	•	•	•	•
Телефон + микрофон	•	•	•	•	Баланс окружающих звуков	•	•	•	•
					Количество настраиваемых каналов	20	20	16	12

* Датчик движения и Управление касанием доступны только в аппаратах Naída P-PR.

Диапазон настройки Phonak Naída Paradise


■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

Naída P-PR
Naída P-PR Trial



Легкая – умеренно тяжелая
степень потери слуха.

Naída P-UP
Naída P-UP Trial



Тяжелая – глубокая степень
потери слуха.

Акустическое сопряжение Phonak Naida Paradise



Naída P-PR
Naída P-PR Trial

Naída P-UP
Naída P-UP Trial

Вариант сопряжения			Naída P-PR Naída P-PR Trial	Naída P-UP Naída P-UP Trial
	Рожок	Демпфированный (HE11 680) или недемпфированный (HE11), прозрачный	•	•
	SlimTube 4.0	Правый и левый в 5 вариантах длины (00,0,1,2,3)	•	
Вкладыш для SlimTube	Вкладыш	Вкладыш-колпачок с вентом	•	
		Открытый вкладыш	Доступно 3 размера (S, M, L)	•
		Вкладыш с вентом	Доступно 3 размера (S, M, L)	•
		Мощный вкладыш	Доступно 3 размера (S, M, L)	•
	SlimTip	Акрил	•	
		Силикон	•	
Вкладыш для рожка	Индивидуальный		•	•
	Универсальный		•	•

Акустическое сопряжение Phonak Audéo Paradise

Длина	Ресивер S	Ресивер M	Ресивер P	Ресивер UP
Доступны в четырех размерах (0,1,2,3), левые и правые	•	•	•	•
Стандартные вкладыши				
Колпачок	•	•	•	
Открытый	Доступно 3 размера (S, M, L)	•	•	
С вентом	Доступно 3 размера (S, M, L)	•	•	
Мощный	Доступно 3 размера (S, M, L)	•	•	
SlimTip*				
Акриловый	•	•	•	
Силиконовый	•	•	•	
cShell				
Акриловый	•	•	•	•

Диапазон настройки Phonak Audéo Paradise



Легкая – умеренно тяжелая степень потери слуха.

Легкая – тяжелая степень потери слуха.

Легкая – тяжелая степень потери слуха.

Умеренная – глубокая степень потери слуха.

*Доступен вариант с удлиненной канальной частью